

Aufbauanleitung Fotobox Holz

Schritt 1: Strom verlegen

Benötigt: Kabeltrommel



Schritt 2: Boxenstativ aufbauen

1. Beide Schrauben aufdrehen
2. Stativ aufklappen, bis ein sicherer Stand gewährleistet ist
3. Untere Schraube am Stativ festdrehen
4. Stativ ausfahren bis zur gewünschten Höhe (Höhe der Fotobox mit einberechnen)
5. Obere Schraube am Stativ festdrehen



Schritt 3: Husse aufspannen

1. Husse oben mit der langen Seite auf dem Stativ fixieren
2. Die 3 eingenähten Stopper im Stoff unter jeden Stativfuß stecken



Schritt 4: Fotobox montieren

1. Fotobox mit dem Flansch auf das Boxenstativ setzten
2. Fotobox passend ausrichten
3. Flansch hinten an der Fotobox arretieren
4. Weißes Stromkabel auf der Unterseite mit dem Netzstrom verbinden, muss eventuell aus dem Gehäuse gezogen werden



Schritt 5: Blitz montieren

1. Blitz entsperren mit dem blauen Schiebeschalter an der Seite
2. Schutzkappe herausdrehen und anschließend herausziehen
3. Reflektor eindrehen, bis es klickt
4. Blitz sperren mit dem blauen Schiebeschalter
5. Untere Schraube am Blitz fast vollständig herausdrehen
6. Blitz auf den goldenen Zapfen setzen
7. Blitz nach vorne ausrichten
8. Untere Schraube am Blitz festdrehen
9. Die Zwei herausragenden Kabel mit dem Blitz verbinden
10. Knopf auf der Rückseite des Blitzes eindrücken zum Einschalten



Schritt 6: Verkabelung Prüfen und Tablet einschalten

1. Stecken alle Kabel?
2. Leuchtet der Blitz?
3. Leuchtet die Ladelampe am Ladekabel des Tablets
4. Steckt der USB Anschluss ordentlich im Tablet
5. Wenn Ja, Tablet einschalten (beim rot markierten Punkt)



Schritt 7: Software starten

1. Nachdem das Tablet gestartet ist auf dem Desktop doppelklick auf DSLR Booth (Blaues Kamerasymbol)
2. Software startet
3. Drücken Sie auf „Erstellen Sie ein neues Event“ und geben Sie das aktuelle Datum als Namen ein

